




SZAFKA RACK



SZAFKA RACK



WYKAZ LINII GŁOŚNIKOWYCH

Lp			Głośniki nasłuchowe				Głośniki sufitowe				Łącznie		
		Nr linii	1,5W	3W	6W	1,5W	3W	6W		nasłuchowe	sufitowe	Moc linii	
1	Strefa rozgłaszania												
1	Klatka schodowa - lewe skrzydło	I_K	1	2					3	7		28,5	Przewód PH90 1x2x1,4
2	Klatka schodowa - część centralna	II_K	1			3	11		1	14		39	HTKSH PH90 1x2x1,4
3	Klatka schodowa - prawe skrzydło	III_K	1	1					2	8		21	HTKSH PH90 1x2x1,4
4	Płytka - lewa strona kompleksu	II_-1a	1	1		10	17		2	27		70,5	HTKSH PH90 1x2x1,4
5	Płytka - prawa strona kompleksu	II_-1b	14	13					5	27	5	75	HTKSH PH90 1x2x1,4
6	Parter - lewe skrzydło	I_0				1	5		0	6	6	16,5	HTKSH PH90 1x2x1,4
7	Parter - część centralna; restauracja	II_0a							0	6	6	18	HTKSH PH90 1x2x1,4
8	Parter - część centralna; sala konferencyjna	II_0b							0	6	6	18	HTKSH PH90 1x2x1,4
9	Parter - część centralna; pomieszczenia inne	II_0c	1			4	14		1	18		49,5	HTKSH PH90 1x2x1,4
10	Parter - prawe skrzydło	III_0				5	6		0	11		25,5	HTKSH PH90 1x2x1,4
11	Poziom+1 - lewe skrzydło	I_1				5	5		0	10		22,5	HTKSH PH90 1x2x1,4
12	Poziom+1 - część centralna	II_1				12	14		0	26		60	HTKSH PH90 1x2x1,4
13	Poziom+1 - prawe skrzydło	III_1	1			5	6		0	11		25,5	HTKSH PH90 1x2x1,4
14	Poziom+2 - lewe skrzydło	I_2				2	4		1	6		18	HTKSH PH90 1x2x1,4
15	Poziom+2 - część centralna	II_2				1	9		1	17		42	HTKSH PH90 1x2x1,4
16	Poziom+2 - prawe skrzydło	III_2				1	3		1	9		25,5	HTKSH PH90 1x2x1,4
Sumaryczne zestawienie głośników (wedle typu):										39	187		

KD KOZIKOWSKI DESIGN		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	
80-313 Gdańsk, ul. Złobę 10; tel. (058) 562-02-53		arch. MARCIN KOZIKOWSKI	
TEMAT:	CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE	BRANŻA:	ARCH.
PROJEKT:	"EUREKA" - W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11	FAZA:	FW
RYSYNIEK:	DZWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY	SKALA:	1:100
SCHEMAT SZAFY DSO I WYKAZ LINII GŁOŚNIKOWYCH		DATA:	06.2015
PROJEKTANT:	Waldemar Koszdowski	UPRAWNIENIA:	P-115
SPRAWDZICZ:	Prof. Adamowicz	DT-WBT/02/29/03/04	NR. RYS.
		DT-WBT/02/35/02/03/04	08