WLZ IIT

II T-12

II T-20

3x400V/230V, 50Hz



Nr obwodu	WLZ	II T-20
Opis obwodu	WLZ II T	Zasil. II T-20
Przewód	–	YKYżo
	–	5x16
Moc Pi (kW)		75,0
Moc Ps (kW)		7,5

Nr obwodu	OP	II T-20	RI1	–	RI2
Opis obwodu	Ochronnik p.przep	Zasil. z II T-12	Rozłącznik Izolacyjny	Rozł. Bezp. Rezerwa	Rozłącznik Izolacyjny
Przewód		YKYżo 5x16			
Moc Pi (kW)		75,0			
Moc Ps (kW)		7,5			

Nr obwodu	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130		201	202	203	204	205	206	207	208
Opis obwodu	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt	gn. wt		ośw.	ośw.	ośw.	ośw.	ośw.	ośw.	ośw.	ośw.
	270	270	269/poczek.	269	269/xero	269/aneks	269/aneks	269/aneks	269/aneks	269/aneks	268a	268a	268	268	268	268/aneks	268/aneks	268/aneks	268/aneks	268/aneks	268B	267	266	266	266/aneks	266/aneks	266/aneks	266/aneks	266/aneks	266A		270	pocz/269	268A	268	268B	267	266	266A
Przewód	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo		YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5



Nr obwodu	301	302	303	304	305	306	308		TT	LK		401	402	REZERWA	REZERWA		GN
Opis obwodu	KL 270/269	KL 268/a/b	KL 266/A/267	Rolety	wypust ogrz.wody 269/aneks	wypust ogrz.wody 268/aneks	wypust ogrz.wody 266/aneks		Zasil. odb. TT	wskaźnik nap. TT		istn. obw. z IIT-12	istn. obw.6 ośw.+gn. p.465 z IIT-20	istn. obw. z IIT-20	istn. obw. z IIT-20		gn. serwis. w rodziel.
Przewód	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x6	YDYżo 3x6	YDYżo 3x6		YDYżo 3x1,5			istn. przewody	istn. przewody	istn. przewody	istn. przewody		YDYżo 3x2,5
Moc Pi (kW)	0,3	0,3	0,3	0,3	5,7	5,7	5,7		0,2			–	–	–	–		1,6
Moc Ps (kW)																	

L.p.	Data zmiany	Opis zmiany	podpis autora zmiany

Firma RECORD ISO 9001:2000

Firma "RECORD" Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Homera 55
tel.(58) 340 35 67, fax.(58) 340 35 69
record@record.gda.pl, www.record.gda.pl

TEMAT:
POLITECHNIKA GDAŃSKA; UL. NARUTOWICZA 11/12; 80-233 GDAŃSK GMACH GŁÓWNY; POMIESZCZENIA NA POZIOMIE 200
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nr rysunku: **6**

STADIUM: **PROJ. WYKONAWCZY** | BRANŻA: **ELEKTRYCZNA**

NAZWA RYSUNKU:
SCHEMATY ROZDZIELNIC II T-12, II T-20

Skala: **1:100**

Autorzy:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień	Data	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Arkadiusz Gdaniec	POM/0014/POOE/11	10/2013	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jakub Kosakowski	–	10/2013	
SPRAWDZIŁ:	inż. Andrzej Formella	GT-III-630/127/75	10/2013	

WLZ IIT